

Generadores Electricos

Generadores Electricos Honda EG 5000 CX
ID 436



Generador de electricidad a gasolina con regulador automático de voltaje, interruptor de sobrecarga, alerta de aceite, medidor de combustible, voltímetro y soportes de goma para menor vibración, también cuenta con un motor que asegura una eficiencia de combustión y alta potencia, usando cerca de 30 % menos combustible que otros motores equivalentes, con su alerta de aceite previene daños en el motor, al detenerlo automáticamente si el nivel de aceite desciende demasiado. Es ideal para uso rudo en construcción, iluminación y plantas de emergencia.

| Características | Valor |
|------------------------------|--|
| Frecuencia AC | 60 HZ |
| Voltaje AC | 120/240 V/ Salida de DC: 12V-8.3A |
| Potencia Nominal | 4500 VA |
| Potencia Máxima AC | 5000 VA |
| Motor | Honda a gasolina, modelo GX340, OHV, 4 tiempos, mono cilíndrico 25° de inclinación, enfriado por aire. |
| Desplazamiento | 337 cc |
| Horas continuas de Operación | 8.5 horas al 25%. |
| Alerta de aceite | Si |
| Arranque | Retráctil |
| Capacidad de combustible | 24 litros |
| Protección | Regulador automático de voltaje |
| Ruido de operación | 73 dB a 7 metros de distancia |
| Dimensiones | 681 x 530 x 571 mm |
| Peso | 82.5 kg |